DiskStation

DS211j, DS211

Guia de Instalação Rápida

ID do Documento: Synology_QIG_2bayCL_20101028

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia estas instruções de segurança cuidadosamente antes de usar, e mantenha este manual em um local seguro para referência futura.

Mantenha longe da luz solar direta e de produtos químicos. Não deixe que o ambiente sofra variações bruscas de temperatura ou umidade.	Mantenha o produto Synology na posição vertical. Não o deite horizontalmente.	Não deixe o produto Synology próximo de nenhum líquido.
Antes de limpá-lo, desligue o cabo de alimentação. Limpe o produto Synology com toalhas de papel umedecidas. Não use limpadores químicos ou em aerossol para limpar o produto.	Não coloque o produto Synology sobre um carrinho, mesa ou escrivaninha que sejam instáveis, para evitar a queda do produto.	O cabo de alimentação deve ser conectado com a voltagem correta. Certifique-se de que a voltagem CA fornecida está correta e estável.

CONTEÚDO DO PACOTE

Antes de começar, verifique o conteúdo do pacote para verificar se recebeu os itens abaixo.

Unidade principal x 1	CD de Instalação	Fonte de alimentação CA
cabo LAN 2m RJ-45	Cabo de alimentação CA	

Kit de Montagem			
Parafusos para fixação do disco rígido x 10 (2 sobressalentes)	Parafusos para fixação do Gabinete Synology x 2 (1 sobressalente)		

INSTALAÇÃO DOS DISCOS RÍGIDOS

Disk Station exige pelo menos um disco rígido 3.5" ou 2.5" SATA para instalação. Consulte os passos seguintes para detalhes:

Aviso! Se usar um disco rígido para a instalação que contenha dados, o sistema irá formatar o disco rígido e apagar todos os dados, em alguns casos. Faça o backup dos dados se for precisar deles no futuro.

1. Coloque o Disk Station na posição horizontal sobre uma mesa. O painel traseiro deve estar voltado em sua direção.

2. Empurre a parte superior do gabinete para a frente para abri-la. Levante a parte superior do gabinete e retire-a.

3. Siga os passos abaixo para instalar o disco rígido:

   a. Se estiver usando um disco rígido de 3.5", deslize o disco rígido para dentro da baia e empurre-o até o fim até que esteja conectado ao conector SATA. Prenda o disco rígido com os 4 parafusos fornecidos para a fixação do disco.

   b. Se estiver usando um disco rígido de 2,5", coloque o disco rígido no Suporte de Disco de 2.5" e aperte os 3 parafusos na lateral. Você deverá comprar o Suporte de Disco de 2.5" (Tipo C) separadamente.

   Deslize o Suporte de Disco de 2.5" para dentro da baia e empurre-o até o fim até que esteja conectado ao conector SATA. Prenda o Suporte de Disco com os 2 parafusos fornecidos para a fixação do disco.

4. Repita o passo 3 para instalar o segundo disco rígido.
5. Deslize a parte superior do gabinete de volta à posição correta.

6. Prenda o gabinete com os 2 parafusos fornecidos para a fixação do gabinete.

LIGAÇÃO DO SERVIDOR

1. Conecte a fonte de alimentação CA ao servidor e ligue o cabo de alimentação à tomada de energia.

2. Use o cabo LAN para conectar o servidor ao switch/roteador/hub.

3. Pressione o botão 'power' no painel frontal para ligar o servidor. Aguarde até que o LED POWER mostre uma luz azul constante.

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA

Usuário do Windows

1. Introduza o CD de Instalação no computador.

2. Escolha Iniciar no menu de execução automática.

3. Siga as instruções na tela para completar o processo de instalação.

Nota: Caso tenha escolhido Configuração com um clique, a senha de admin será em branco.

Usuário de Mac

1. Introduza o CD de Instalação no computador.

2. Clique duas vezes na miniatura da Unidade de CD-Rom.

3. Clique duas vezes em MacOSX.

4. Clique duas vezes em SYNOLOGY-Assistant.dmg.

5. Clique duas vezes na miniatura gerada automaticamente de SYNOLOGY-Assistant.dmg na área de trabalho.

6. Clique duas vezes em Synology Assistant para executar o Assistente de Configuração.

7. Clique em Procurar para selecionar o arquivo de instalação ".pat" no CD de instalação.
8. Siga as instruções na tela para completar o processo de instalação.

Nota: Caso tenha escolhido Configuração com um clique, a senha de admin será em branco.

PARABÉNS!

O servidor foi instalado. Consulte o Guia do Usuário no CD de Instalação para configurações avançadas e gerenciamento. Para mais informações sobre os recursos online, visite http://www.synology.com.